

اختبار الفصل الثاني

التمرين الأول: (5 نقاط)

1- اشرح مبدأ إنتاج الطاقة الكهربائية بإيجاز.

2- أين يمكن تصنيف مجفف الشعر حسب الأثر الكهربائي ؟ علل إجابتك.


3- ما الفرق بين المدة النووية و المحطة الحرارية ذات لهد؟

4- ما هو دور كل من العنفة وال نوب ؟

5- عند تشغيل محرك كهربائي تنتشر حرارة على هيكله، هل يمكن تصنيفه ضمن الأثر الحراري؟ علل إجابتك.

التمرين الثاني: (5 نقاط)

نريد استعمال الجهاز المتعدد القياسات لقياس شدة التيار المار عبر مقاومة كهربائية قيمتها $5K\Omega$ عندما نطبق بين طرفيها توترا مستمر قيمته $12V$ كما يوضح الشكل التالي :



1- أحسب شدة التيار I المارة عبر المقاومة R باستعمال قانون أوم .

2- من بين المداخل التالية ($10A$ ، mA ، COM ، $V-\Omega-F$) اختر المداخل التي نستخدمها لربط أسلاك القياس.


3- من بين المفاتيح التالية (Ω ، ACA ، DCA ، ACV ، DCV) اختر المفتاح المناسب لهذا القياس علل.

4- من بين المعايير التالية ($20A$ ، $1A$ ، $20mA$ ، $2mA$) اختر المعيار المناسب لهذا القياس . علل اختيارك ؟


5- أحسب استطاعة المقاومة R .

6- ماذا يحدث لو عكسنا أقطاب الجهاز المتعدد القياسات ؟ مع العلم أنه جهاز رقمي.


التمرين الثالث : (10 نقاط)
ليكن الشكل المقابل.




أكمل رسم المخططات الموافقة للدائرة المبينة في الشكل.
مع ذكر نوع الإنارة ونوع المخطط .




المخطط



المخطط



المخطط



المخطط

نوع الإنارة :

الاسم واللقب	
القسم	